

Опции

Гибкая подводка

FLEX-LC, OMNI-LC



Гибкая подводка между электронной головкой и первичным датчиком обеспечивает свободу в ориентации датчика. Одновременно эта опция обеспечивает тепловую развязку между двумя блоками. Длина гибкой подводки составляет 140 мм.

Специальные соединения




Пример RWI

Доступны соединения по индивидуальному заказу.


Разъем DIN 43650-A/ISO 4400 с диодами



Светодиод красного цвета

Монтажная схема	переключатель со светодиодом № 0.208	
Переключающее напряжение	Макс. 12 В перем. тока, 24 В перем. тока, 48 В перем. тока, 115 В пост. тока или 230 В пост. тока (указать при оформлении заказа)	

Красный/зеленый светодиод

Монтажная схема	Переключатель со светодиодом № 0.347 
Переключающее напряжение	Макс. 12 В перем. тока, 24 В перем. тока, 48 В перем. тока, 115 В пост. тока или 230 В пост. тока (указать при оформлении заказа)

Принадлежности

Панельный измерительный прибор OMNI-TA

Первичные датчики
0...10 В
4...20 мА
Частота



Преобразователь с теми же данными, что и у встроенной электроники OMNI; но как вариант для монтажа на внешней панели с корпусом IP 67.

Круглый штепсельный разъем 4/5-контактный



1 — коричневый
2 — белый
3 — синий
4 — черный

1 — коричневый
2 — белый
3 — синий
4 — черный
5 — серый

Код для заказа

Для самостоятельной сборки

1. 2.
КВ

1.	Количество контактов	
	04	4-контактное
	05	5-контактное
2.	Выходной разъем	
	G	Прямой
	W	Угловой 90°

Комплектный

1. 2. 3. 4. 5. 6.
 PU -

1.	Количество контактов	
	K	4-контактное
	K05	5-контактное
2.	Материал кабеля	
	Полиуретан (PU)	Полиуретан (PUR)
3.	Длина кабеля	
	02	2 м
	05	5 м
	10	10 м
4.	Экран	
	N	Экранирование не применяется к соединению
	S	Экранирование применяется к соединению
5.	Выходной разъем	
	G	Прямой
	W	Угловой 90°
6.	Экран	
	A	Экранированный

Конфигуратор устройств ECI-1



- Может использоваться на месте для:
 - изменения параметров
 - обновления встроенного ПО
 - настройки входов и выходов
- Можно подключать через порт USB

Характеристики

Конфигуратор устройств ECI-1 представляет собой интерфейс, который позволяет подключать датчики HONSBERG, управляемые микроконтроллером, к USB-порту компьютера. Вместе с программным обеспечением Windows «HONSBERG Device Configuration» он обеспечивает:

- изменение всех настроек конфигурации датчика
- считывание измеренных значений
- настройку входов и выходов
- обновления встроенного ПО

Технические данные

Напряжение питания	12...30 В пост. тока (в зависимости от подключенного датчика) и через USB
Потребляемая мощность	< 1 Вт
Соединение	
Датчик	Кабельный ввод M12x1, 5-контактный, прямая длина прибл. 50 см
Винтовая линия	разъем устройства M12x1, 5-контактный
USB	USB-ввод типа B
Рабочая температура	0...50 °C
Температура хранения	-20...+80 °C
Размеры корпуса	98 мм (Д) x 64 мм (Ш) x 38 мм (В)
Материал корпуса	Пластик АБС
Защита от проникновения жидкости и пыли	IP 40

Правила обращения и эксплуатации

Соединение



Конфигуратор устройств предназначен для временного подключения к приложению. Он подключается между существующим выводом датчика и самим датчиком. Питание подается от цепи питания датчика и USB-порта компьютера. В неактивном состоянии (нет связи) конфигуратор ведет себя совершенно нейтрально; все сигналы датчика остаются доступными приложению. Во время сеанса связи между компьютером и датчиком сигнальные провода в конфигураторе разделяются, так что в этом состоянии выходные сигналы датчика недоступны.

Для подключения 4-полюсных разъемов без среднего отверстия к установленному 5-полюсному разъему устройства в комплект поставки входит переходник K04-05. 4-полюсные разъемы со средним отверстием можно использовать без адаптера.

Код для заказа

Конфигуратор устройств (объем поставки см. на схеме ниже)	ECI-1
--	-------

Объем поставки

1. Конфигуратор устройств ECI-1
 2. USB-кабель
 3. Адаптер K04-05
 4. Разъем KB05G
 5. Кабель K05PU-02SG
 6. Футляр для переноски
- Включая программное обеспечение



Принадлежности:

Сетевой разъем 24 В пост. тока (со встроенным круглым штепсельным разъемом, 5-контактным, включая комплект международных вилок)	EPWR24-1
--	----------

Запасные части:

Адаптер M12x1 4-/5-контактный	K04-05
Кабель PUR, 5-контактный, экранированный С круглым штепсельным разъемом M12x1	K05PU-02SG
Круглый штепсельный разъем M12x1, 5-контактный (без кабеля)	KB05G